

万能红外学习使用说明

第一步：设备配网

1. 设备通电后检查蓝灯状态

1. 如果蓝灯快速闪烁： 打开手机 WiFi，搜索设备热点（一般为 **IR HomeKit** 或 **HomeKit- IR**），连接后等待约 3 秒，系统会自动弹出配网界面，
2. 按提示填写 WiFi 信息，即可完成配网操作。

1.如果蓝灯一直闪烁： 说明没有联网成功！

1. 可能原因：网络信号太差无法
2. 需要重新配置网络。
3. 如果华硕路由器无法连接上 请参考图 1

2. 连接成功后，蓝灯会自动熄灭，表明网络已正常连接。

第二步：添加配件

1. 打开 **苹果家庭（Apple Home）**，点击右上角的“

1. 如果设备带有二维码：直接扫描设备家庭二维码即可
2. 如果设备没有二维码：可手动输入代码 **8888-8888** 添加

2. 常见问题及解决办法：

3. 提示“设置代码不正确”：需要在后台重置配件一次！ / 参考后台设置
4. 添加超时：可以重新添加一次试试
5. 提示“未知错误”：代码错误，重新填写代码即可
6. 误删配件：若不小心在家庭中移除了配件，在后台重置配件，二次添加

第三步：后台设置

1. 扫描包装上的后台二维码即可进入设备管理后台，选择对应设备进入后台即可学习

如何学习：点击学习按钮后，按下红外遥控器需要学习的按钮，提示成功接收获取到信号

提示学习失败可以重复学习，学习完成后，在点信号测试，如果设备有回应说明成功

如果学习超时，那说明遥控器不是红外信号，可能是射频之类的信号

按钮对应 homekit 端十个按钮

关于模式介绍

点动模式：在 homekit 端 打开按钮，按钮会自己关闭，表明为点动模式

互锁模式：在 homekit 端 打开按钮，按钮不会自己关闭，表明为互锁模式

如果要发送两次信号，可以在快捷指令完成设置，一样支持 Siri 语音控制 可以参考下面图片



